

## EK890 Filertabelle und Einstellung der Steckbrücken

Variante	Steckbrücken					Wert dez	Filterplätze (Bandbreite in Hz)					
	X2	X3	X4	X5	X6		Z0	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5
<i>Gewicht binär</i>	16	8	4	2	1							
<i>unbekannt</i>	0	1	1	1	0	14	8	3100	2400			
<i>unbekannt</i>	0	1	1	1	1	15	8	6000	4800	4000	3100	1500
<b>aktiv</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>6000</b>	<b>2400</b>	<b>1500</b>	<b>600</b>	<b>200</b>
<i>unbekannt</i>	1	0	0	0	1	17	8	3400	2400	1800	600	300
<i>unbekannt</i>	1	0	0	1	0	18	8	3400	2400	1500	600	300
<i>unbekannt</i>	1	0	0	1	1	19	8	2400	1500	600	300	100
<i>unbekannt</i>	1	0	1	0	0	20	8	3400	1500	600	300	100
<i>unbekannt</i>	1	0	1	0	1	21	o.F.	2400	1500	1000	600	300
35	1	0	1	1	0	22	o.F.	3400	2400	1800	600	300
36	1	0	1	1	1	23	o.F.	3400	2400	1500	600	300
37	1	1	0	0	0	24	o.F.	2400	1500	600	300	150
38	1	1	0	0	1	25	o.F.	3400	1500	600	300	150
39	1	1	0	1	0	26	o.F.	2400	1500	1000	600	300
05	1	1	0	1	1	27	---	8000	6000	2400	1000	---
03	1	1	1	0	0	28	o.F.	---	3100	---	600	---
02	1	1	1	0	1	29	o.F.	---	3100	---	---	---
<b>04 orig</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>o.F.</b>	<b>6000</b>	<b>3100</b>	<b>1500</b>	<b>600</b>	<b>200</b>
	1	1	1	1	1	31	o.F.					

Alte Daten gemäss Seite 6.16 im Wartungshandbuch (speziell 05!), neue Daten gemäss Einzeltest im Gerät mit V4.02.

Firmware des Empfängers neu **V4.02**

**Modifikation:** Filter Z2 3100 gegen 2400 ausgetauscht. Neue Firmware 4.02 um Filterset richtig zu konfigurieren (siehe Tabelle), im SSB-Betrieb wird die  $\pm$ Trägerfrequenz automatisch entsprechend der Filterbandbreite gewählt.